

## Important Safety Instructions:

These instructions are provided for your safety. It is important that they are read carefully and completely before installing the chandelier.

We strongly recommend that a professional electrician install all direct wire fixtures.

This fixture has been rated for up to 8x60-watt TYPE B bulbs (not included). To avoid the risk of fire, do not exceed the recommended wattage.

## Pre-assembly:

Remove all parts and hardware from box along with any plastic protective packaging. Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

For your safety and convenience, assembly by two people is recommended.

**WARNING:** This lighting fixture contains lead, a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. Wash hands after installing, handling, cleaning or otherwise touching this light fixture

## Parts Enclosed:

- (1) Mounting plate (D)
- (1) Canopy (E)
- (1) Metal Plate (G)
- (1) Pole (J)
- (1) Pole (K)
- (8) Lamp Shade (L)
- (8) Socket (M)
- (1) Ground Ring (P)
- (1) Pole (T)
- (8) Socket Ring (U)

## Hardware Included:

- (3) Plastic wire connectors (A)
- (1) Green ground screws (B)
- (2) Mounting screws (C)
- (4) Canopy screws (F)
- (7) Pole (J)
- (1) Pole (K)
- (1) Iron Wrench (R)
- (1) Iron Key (S)

## To install you will need:

- Electrical tape
- Screwdriver
- 2 people recommended

## To Assemble:

- 1.SHUT OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER.
- 2.Carefully unpack all fixture parts and hardware and lay out on a clear workspace.
- 3.Unscrew the Socket Ring (U) from the Socket (M)
- 4.Place the Lamp Shade(L) onto the Socket(M) and screw the Socket Ring (U) back onto the Socket (M), tighten by hand Repeat for all 8 sockets.
- 5.Screw the Pole (K) onto the Pole (T)
- 6.Screw the Pole (J) onto the Pole (K)
- 7.Consumer can adjust the light height by Attached Pole(J). To shorten light remove Pole (J).
- 8.Align the Metal Plate(G) hole with the Pole(J) and take the Metal Plate (G) onto the Pole (J)

9. Align the Canopy(E) hole with the Pole(J) and take the Canopy (E) onto the Pole (J)
10. Take the Washer (O) and Ground Wire Ring (P) onto the Pole(J) at right
11. Screw the Hex Nut (Q) onto the Pole(J) tighten by Wrench (R) (Not included)
12. Carefully inspect the chandelier's fixture wires. The NEUTRAL FIXTURE WIRE is marked "N". The HOT FIXTURE WIRE is marked "L". The yellow-green or bare wire is the GROUND WIRE.
13. Attach the GROUND WIRE from the fixture to the GROUND JUNCTION BOX WIRE from the outlet (usually green or bare wire). Fasten each together with a plastic wire connector (A) and wrap the connection with electrical tape. Be sure that no wire strands are exposed. If your outlet box DOES NOT have a GROUND WIRE, be sure to insert the green ground screw (B) into the Mounting plate (F) facing DOWN, and wrap the fixture's bare ground wire around the ground screw. IT IS IMPERATIVE THAT THE OUTLET BOX IN YOUR HOME BE PROPERLY GROUNDED.
14. Connect the NEUTRAL FIXTURE WIRE mared "N" to the NEUTRAL JUNCTION BOX WIRE ( white). Fasten each together with a plastic wire connector (A) and wrap the connection with electrical tape. Be sure no wire strands are exposed.
15. Connect the HOT FIXTURE WIRE marked "L" to the HOT JUNCTION BOX WIRE ( black). Fasten each together with a plastic wire connector (A) and wrap the connection with electrical tape. Be sure no wire strands are exposed. DO NOT REVERSE THE HOT AND NEUTRAL CONNECTIONS OR SAFETY WILL BE COMPROMISED.
16. Gently tuck the wire connections neatly into the ceiling junction box.
17. Attach the mounting plate (D) to the ceiling outlet box using the enclosed mounting screws (C). Tighten screws with a screwdriver (Not Included).
18. Pull canopy (E) up over the mounting plate (D), align the hole in the mounting plate with the hole in the canopy.
19. Insert the enclosed Canopy screws (F). Tighten screws with a screwdriver (Not included).
20. Insert 8x60 -watt Type A bulbs (not included) into the socket .DO NOT EXCEED SPECIFIED WATTAGE.
21. Restore power to junction box and test fixture.
22. Assembly is complete.

Care Instructions:

- Wipe clean using a soft, dry cloth or static duster.
- Always avoid the use of harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.

## Consignes de sécurité importantes :

Ces consignes vous sont fournies pour votre sécurité. Il est important de les lire attentivement et entièrement avant de commencer l'installation.

Nous recommandons fortement que l'installation de tous les luminaires à raccordement direct soit faite par un électricien qualifié.

Ce luminaire a été conçu pour être utilisé avec (8) ampoules incandescentes de TYPE B d'un maximum de 60 watts (non comprises).

## Préassemblage:

Sortez toutes les pièces et le matériel de la boîte, de même que tout emballage protecteur en plastique. Gardez tout le matériel d'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé pour éviter de jeter par mégarde de petites pièces ou du matériel.

Pour votre sécurité et votre confort, l'assemblage devrait être fait par deux personnes.

## AVERTISSEMENT:

Ce luminaire contient du plomb, une substance qui, selon l'État de la Californie, peut causer des cancers, des anomalies congénitales et d'autres problèmes de reproduction. Lavez-vous les mains après avoir installé, manipulé, nettoyé ou autrement touché ce luminaire.

## Pièces comprises:

- (1) Plaque de montage (D)
- (1) Pavillon (E)
- (1) Plaque en métal (G)
- (1) Tige (J)
- (1) Tige (K)
- (8) Abat-jour (L)
- (8) Douilles (M)
- (1) Anneau de mise à la terre (P)
- (1) Tige (T)
- (8) Anneaux de douille (U)

## Matériel inclus:

- (3) Capuchons de connexion en plastique (A)
- (1) Vis verte de mise à la terre (B)
- (2) Vis de montage (C)
- (4) Vis du pavillon (F)
- (7) Tiges (J)
- (1) Tige (K)
- (1) Clé en fer (R)
- (1) Clé en métal (S)

## Requis pour l'installation:

- Ruban isolant
- Tournevis
- 2 personnes recommandées

1. COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PRINCIPALE À PARTIR DE LA BOÎTE À FUSIBLES OU DU DISJONCTEUR!
2. Désemballez soigneusement tous les morceaux et quincailleries du luminaire et disposez-les sur une surface de travail dégagée.
3. Dévissez les anneaux de douille (U) des douilles (M)
4. Placez l'abat-jour (L) sur la douille (M) et vissez à nouveau l'anneau (U) sur la douille (M). Serrez-la à la main. Répétez avec les 7 autres douilles.
5. Vissez la tige (K) à la tige (T).
6. Vissez la tige (J) à la tige (K).

7. Le client peut régler la hauteur de la tige assemblée (J). Pour raccourcir, retirez la tige (J).
8. Alignez le trou de la plaque de métal (G) avec la tige (J) et enflez la tige (J) dans la plaque de métal (G).
9. Alignez le trou du pavillon (E) avec la tige (J) et enflez la tige (J) dans le pavillon (E).
10. Enflez la rondelle (O) et l'anneau de mise à la terre (P) sur la tige (J) à droite.
11. Vissez l'écrou hexagonal (Q) sur la tige (J) et serrez à l'aide de la clé (R) (non incluse).
12. Inspectez avec soin les fils du luminaire. Le FIL NEUTRE DU LUMINAIRE est blanc ou est marqué d'un "N", Le FIL D'ALIMENTATION est noir ou est marqué d'un "L". Le fil de cuivre nu ou jaune-vert est LE FIL DE MISE À LA TERRE.
13. Branchez le FIL DE MISE À LA TERRE du luminaire au FIL DE MISE À LA TERRE DE LA BOÎTE DE JONCTION (généralement de couleur verte ou dénudé). Branchez les fils de mise à la terre ensemble à l'aide d'un capuchon de connexion en plastique (A) et enrroulez la connexion de ruban isolant. Assurez-vous qu'aucun brin des fils n'est à découvert Si votre boîte de jonction N'A PAS de FIL DE MISE À LA TERRE, soyez certain de visser la vis de mise à la terre verte (B) à la plaque de montage (D) et ce vers le bas. Enroulez le fil nu du luminaire autour de la vis de mise à la terre. **IL EST IMPÉRATIF QUE LA BOÎTE À PRISES DE VOTRE MAISON SOIT CORRECTEMENT MISE À LA TERRE!**
14. Branchez le FIL NEUTRE DU LUMINAIRE au FIL NEUTRE VENANT DE LA BOÎTE DE JONCTION (blanc). Attachez les fils neutres ensemble à l'aide d'un capuchon de connexion en plastique (A) et enrroulez la connexion de ruban isolant. Assurez-vous qu'aucun brin des fils n'est à découvert.
15. Branchez le FIL ALIMENTÉ DU LUMINAIRE au FIL ALIMENTÉ DE LA BOÎTE DE JONCTION (noir). Attachez ensemble les fils ALIMENTÉS avec le capuchon de connexion en plastique (A) fourni et enrroulez la connexion de ruban isolant. Assurez-vous qu'aucun brin des fils n'est à découvert. **N'INVERSEZ PAS LES FILS NEUTRES ET ALIMENTÉS, CAR CELA COMPROMETTRAIT VOTRE SÉCURITÉ.**
16. Poussez doucement les connexions de façon ordonnée dans la boîte de jonction.
17. Attachez la plaque de montage (D) sur la boîte de jonction du plafond en utilisant les vis de montage (C) fournies. Serrez-les à l'aide du tournevis (non inclus).
18. Placez le pavillon (E) sur la plaque de montage (D), alignez le trou de la plaque de montage avec le trou dans le pavillon (E).
19. Insérez les vis du pavillon (F) fournies. Serrez les vis à l'aide d'un tournevis (non inclus).
20. Insérez (8) ampoules de type B d'un maximum de 60 watts (non comprises) dans les douilles. **N'EXCÉDEZ PAS LA PUISSANCE RECOMMANDÉE.**
21. Rétablissez l'alimentation électrique à la boîte de jonction et vérifiez le fonctionnement du luminaire.
22. L'assemblage est maintenant terminé.

### Entretien:

- Nettoyez-le en l'essuyant à l'aide d'un chiffon doux et sec ou un plumeau électrostatique.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques ou des nettoyants abrasifs, cela pourrait endommager le fini.

#### Instrucciones de Seguridad Importante:

- . Se proporcionan estas instrucciones para su seguridad. Es importante que las lea de manera detallada y completa antes de ensamblar la unidad de iluminación.
- . Se recomienda la instalación por parte de un electricista profesional para todas las unidades de cable. Esta unidad ha sido aprobada para hasta (8) bombillos incandescente standard TIPO B 60-watios máximo (no incluidos) Para evitar el riesgo de fuego, se recomienda no exceder el vatiaje recomendado.

#### Precaución:

Esta lámpara contiene plomo, un químico reconocido por el Estado de California como causante de cáncer, defectos reproductivos y al nacer. Lave las manos luego de manipular, instalar, limpiar o de cualquier otra forma tocar esta lámpara.

#### Pre-ensamblaje:

- . Retire todas las partes y piezas de la caja, junto con cualquier material de embalaje.
- . No descarte ningún contenido hasta que haya finalizado el ensamblaje para evitar la pérdida accidental de cualquier parte o pieza pequeña.

#### Partes Incluidas:

- (1) Plato de Montaje (D)
- (1) Dosel (E)
- (1) Plato de Metal (G)
- (1) Poste (J)
- (1) Poste (K)
- (8) Sócate (M)
- (8) Pantallas (L)
- (1) Poste (T)
- (8) Anillo de Sócate (U)

#### Piezas Incluidas:

- (3) Conectores plásticos para cable (a)
- (2) Tornillos de montaje (c)
- (1) Tornillo Tierra Verde (b)
- (4) Tornillos de Dosel (F)
- (7) Postes (J)
- (1) Poste (K)
- (1) Herramienta de Hierro (R)
- (1) Llave de Hierro (S)

#### Para instalar necesitará:

- Cinta eléctrica
- Destornillador
- Se recomienda dos personas

#### Instrucciones de Ensamblaje:









1. APAGUE LA FUENTE DE PODER PRINCIPAL DESDE LA CAJA DE FUSIBLES/CIRCUITO
2. De manera cuidadosa desempaque todas las partes y piezas y colóquelas en un lugar de trabajo despejado.
3. Destornille el anillo de sócate (U) del Sócate (M)
4. Coloque la pantalla de la lámpara (L) sobre el sócate (M) y atornille el anillo sócate (U) en el sócate (M), apriete a mano los 8 sócates.
5. Atornille el poste (K) en el poste (T)
6. Atornille el poste (J) en el poste (K)

- 7.El cliente puede ajustar la altura de la luz con el poste (J). Para hacerla más corta retire el poste (J)
- 8.Enfile el agujero en el plato de metal (G) con el poste (J) y coloque el plato de metal (G) en el Poste (J)
- 9.Enfile el agujero del Dosel (E) con el poste (J) y coloque el Dosel (E) en el poste (J)
- 10.Tome la arandela (O) y el anillo Cable Tierra (P) y colóquelos en el poste (J) a la derecha
- 11.Atornille la Tuerca Hexagonal (Q) en el poste (J) apriete con la herramienta (R) (No incluida)
- 12.Inspeccione cuidadosamente los cables de la unidad de iluminación. El CABLE NEUTRAL DE LA UNIDAD está marcado con la letra "N". El CABLE CALIENTE DE LA UNIDAD está marcado con la letra "L". El CABLE TIERRA es de color amarillo o verde o esta descubierto.
- 13.Conecte el CABLE TIERRA de la unidad al CABLE TIERRA DE LA CAJA de CONECCION, de la salida de la caja de conexión (regularmente verde o descubierto). Conecte ambos con un Conector de Cable (a) y luego cubra la conexión con cinta eléctrica. Asegurese que no hay cable expuesto. Si su caja de conexión NO tiene un CABLE TIERRA, inserte el tornillo verde tierra (b) en el plato de montaje (F) con la cara hacia abajo, y enrolle el cable tierra de la unidad alrededor del tornillo tierra (c). ES MUY IMPORTANTE QUE LA CAJA DE CONECCION EN SU CASA ESTE CORRECTAMENTE ATERRADO!
- 14.Conecte el CABLE NEUTRAL DE LA UNIDAD marcado con la letra "N" al CABLE NEUTRAL DE LA CAJA DE CONECCION (blanco). Conecte ambos con un Conector de Cable (a) y cubra la conexión con cinta eléctrica. Asegurese que no quede cable expuesto.
- 15.Conecte el CABLE CALIENTE DE LA UNIDAD (Marcado "L") al CABLE CALIENTE DE LA CAJA DE CONECCION (negro). Conecte ambos con un Conector de Cable (a) y cubra la conexión con cinta eléctrica. Asegurese que no quede cable expuesto. ASEGURESE DE NO REVERTIR LAS CONECCIONES NEUTRAL Y CALIENTE YA QUE PUEDE COMPROMETER LA SEGURIDAD.
- 16.Inserte las conexiones de cable a la caja de conexión en el techo.
- 17.Coloque el plato de montaje (D), sobre la caja de conexión utilizando los tornillos de montaje (c). Apriete con un destornillador. No incluido.
- 18.Coloque el dósel (E) sobre el plato de montaje (D), enfile los agujeros en el plato de montaje.
19. Inserte los tornillos de dosel (F) y apriete con un destornillador. No incluido
- 20.Inserte 8 bombillos standard incandescente Tipo A de de 60 vatios (no incluido) en el sócate. NO EXCEDA EL VATAJE RECOMENDADO.
- 21.Restablezca la fuente de poder y pruebe la unidad.
- 22.Ha terminado el ensamblaje

#### Instrucciones de cuidado

Limpie con un paño suave, limpio y seco.

Siempre evite utilizar químicos o limpiadores abrasivos ya que pueden dañar el acabado de la unidad.

<b>A</b>		wire cap 3x
<b>B</b>		grounding screw 1x
<b>C</b>		mounting screw 3x
<b>F</b>		Canopy screw 1x
<b>R</b>		Iron Wrench 1x
<b>S</b>		metal key 1x
<b>J</b>		L12\"/>
<b>K</b>		L6\"/>
<b>Q</b>		HEX NUT 2x
<b>O</b>		WASHER 3x

