

Era Touch

In één klik volledige controle over uw woning: geïntegreerd beheer van automatiseringen en alarmsystemen.



Nice

Home Automation

Nieuw touchscreen voor de bediening van Nice automatiseringen, voor het regelen en programmeren van het NiceHome alarmsysteem.



Nice Era Touch, draadloos, draagbaar, monochroom 3,7".

Mogelijkheid om alle automatiseringen van het huis te controleren, dankzij afstandsbediening van:

- maximaal 99 afzonderlijke commando's
- maximaal 10 commandogroepen, om gelijktijdig automatiseringen van hetzelfde type te regelen
- maximaal 10 afzonderlijke scenario's, om diverse automatiseringen ook in combinatie met het alarmsysteem te regelen.

Via het gebruik van geminiaturiseerde bedieningsunits Nice TT2L, TT2D en/of universele ontvangers (bijv. SMX2R etc.) kunnen verlichting, irrigatie, verwarming (convectoren enz.) geregeld worden. .

Mogelijkheid om automatiseringen, groepen en scenario's tijdens bepaalde uren te laten werken, dankzij de ingebouwde programmeerunit met wekschema.

Eenvoudige programmering, configuratie en regeling van het alarmsysteem, dankzij de intuïtief te bedienen grafische display, de ingebouwde gesproken gids en de bidirectionele technologie.

Nabijheidslezer voor badges met ingebouwde transponder: elke sleutel kan op de gebruiker en de afzonderlijke zones afgestemd worden.

Dankzij bidirectionele draadloze communicatie met het alarmsysteem, geeft het touchscreen de toestand van het alarmsysteem weer met behulp van eenvoudige pictogrammen die de toestand van de afzonderlijke zones aangeven.

Belangrijkste functies:

- Regeling van de Nice automatiseringen met **FLOR**-codering: mogelijkheid om maximaal 99 afzonderlijke automatiseringen aan te sturen, waaronder zonwering, poorten, garagedeuren en verlichting.

- Mogelijkheid om gelijktijdig de bediening van schermen, luiken en geautomatiseerde zonwering met Nice buismotoren te regelen.
- Bediening afzonderlijke automatiseringen, groepen automatiseringen, uitvoering van scenario's, met de mogelijkheid om een naam aan elke automatisering toe te kennen.
- **Regeling tijdgeschakelde commando's** met de ingebouwde programmeerunit met wekschema.
- 4 programmeerbare toetsen voor de uitvoering van automatiseringen en/of groepen en/of scenario's
- Scenario's gecombineerd met meldingen van gebeurtenissen zorgen voor het inschakelen van de tuinverlichting en/of het sluiten van de rolluiken in geval van alarm in de tuin.
- Eenvoudig te updaten dankzij de mini-USB connector.

Code	Beschrijving	St/pallet
HSTS2NL	Touchscreen wireless	1
HSB1	Badge transponder	10
HSTS2NL	Oplaadbasis voor touchscreen compleet met oplaadbare batterijen	1

Accessoires voor het volledige beheer van het huis:

Code	Beschrijving	St/pallet
TT2N	Besturingseenheid voor het besturen van een 230 Vac motor met geïntegreerde radio-ontvanger	1
TT2L	Besturingseenheid voor het besturen van 230 Vac verlichtingsinstallaties, met geïntegreerde radio-ontvanger	1
TT2D	Besturingseenheid voor het besturen van 230 Vac verlichtingsinstallaties, met geïntegreerde radio-ontvanger en schakelaar	1
FLOX1R	Ontvangers Universeel, 1 kanaal met geheugen BM250	1
FLOX2R	Ontvangers Universeel, 2 kanalen met geheugen BM250	1
SMX2R	Ontvangers Universeel, 2 kanalen, voorbedraad, met geheugen 256 codes	1



Technische gegevens

Radiotransmissie

Frequentie	433,92 MHz - 434,32 MHz
Type	Digitaal Bidirectioneel met alarmsysteem HSCU2
Actieradius	100 m vrije ruimte en bij afwezigheid van storingen, 20 m binnen gebouwen

Funcities

Display	3,75" Grafisch 240x128 pixel, monochroom, achterverlichting
Tnschakeltoets	JA
Configureerbare groepen	1Configureerbare groepen 10 configureerbare groepen met automatiseringen van hetzelfde type (zelfde soort bediening)
Scenario's	10 configureerbare scenario's die gekozen kunnen worden uit de commando's van de automatiseringen en inschakeling/uitschakeling alarm
Timer inschakeling	10 configureerbare
LEDS	Blauw - communicatie via Radio / Rood - Batterij leeg / Oranje - oplaadfase / Groen - Opladen voltooid
Functietoetsen	4 configureerbare
Lezer transpondersleutel	JA
Microfoon	JA
Speaker	0,5 W
Stemrecorder	5 boodschappen van totaal 120 sec.
SW-update	JA via ingang micro-USB
Bewegingssensor	JA
Event Log	100

Voeding

Voeding	2 bijgeleverde alkalinebatterijen 1,5 V Type AA
Werkingsduur	Gemiddeld meer dan een jaar, afhankelijk van het soort gebruik
Extra voeding	Via oplaadbare basis HSTSA1 en oplaadbare batterijen Type AA verbonden met de micro-USB-poort

Systeem

Bedrijfstemperatuur	+5° C ÷ + 40° C (omgevingsklasse I volgens EN50131)
Afmetingen	154x83x20 mm
Gewicht	250 g

Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com

