

MyNice

Welcome to your Nice World

Inteligentne rozwiązanie umożliwiające
zintegrowane zarządzanie systemem alarmowym
oraz automatyką domową.

Nice



Nice



Strona główna

Stan WiFi, GSM i informacja o połączonych użytkownikach

Nazwa instalacji — Dom Kowalskich

07:00

100%

Stan zasilania sieciowego i stopień naładowania baterii w przypadku awarii zasilania

Dostęp i bezpośrednia kontrola obszarów aktywacji alarmu

Kontrola adresu IP kamery i PhotoPIR

Konfigurowalne przyciski bezpośredniego dostępu do poleceń systemu alarmowego i automatyki Nice

	Piwnica, garaż 1. piętro 2. piętro Obwodowy	Alarm	Dzień Dobry
		Powrót do domu	Kino
		Podniesienie Rolet	Opuszczenie Rolet
		Otwarcie Bramy	>

Strona główna

Kontrola stanu urządzeń i automatyki Nice

Programator godzinowy tygodniowy

Ustawienia systemu i dostęp instalatora



Kontrola stanu urządzeń i automatyki Nice





Programator godzinowy tygodniowy

Wybór dnia lub całego tygodnia w celu wyświetlenia zaprogramowanych scenariuszy



Wyświetlanie i edycja scenariusza

Przewijanie do dalszych scenariuszy

Programator godzinowy tygodniowy



Ustawienia systemu

Język	>	Wybór języka
Kraj	>	Wybór kraju
Data i godzina	>	Edycja preferencji dotyczących wyświetlania i ustawianie daty i godziny
Nazwa instalacji	>	Edycja nazwy instalacji
Połączenia Wi-Fi	>	Ustawienie parametrów łączności
Nazwa obszarów	>	Zmiana nazw obszarów
Programowanie Twoich urządzeń	>	Dodawanie urządzeń do systemu alarmowego i edycja parametrów
Sterowanie użytkownikami	>	Dodawanie użytkowników i edycja uprawnień
Ogólne parametry centrali	>	Ustawianie czasu w trybie czuwania ekranu, regulacja jasności ekranu oraz głośności komunikatów głosowych. Wyłączenie sygnałów LED urządzeń i czasowe odizolowanie urządzeń na czas konserwacji
Inne parametry komunikacji	>	Włączanie i wyłączanie funkcji pomocy medycznej, antypanicznej i przeciwnapadowej, połączeń GSM, komunikatów okresowych, połączenia Internet, protokołów cyfrowych Contact ID i Sia
Email	>	Aktywacja i zarządzanie odbiorem powiadomień pocztą elektroniczną
Nagrywanie powiadomień głosowych	>	Nagrywanie powiadomień głosowych
Zapytanie o pozostający kredyt	>	Wysłanie prośby o wiadomość SMS z informacją o środkach pozostałych na karcie SIM
Test instalacji	>	Przeprowadzanie testu urządzeń (field meter, test urządzeń, test sterowników, test syren, test zdjęć i test przekaźników)
Programowanie Twoich urządzeń automatyki domowej	>	Parowanie z systemami automatyki Nice
Scenariusze	>	Tworzenie, edycja, ustawienia czasowe scenariuszy
Użyteczność	>	Zapisywanie systemu przy użyciu MicroUSB, reset systemu przy użyciu MicroUSB, aktualizacja systemu przy użyciu Cloud, aktualizacja USB / Restart instalacji, aktualizacja oprogramowania firmware przy użyciu MicroUSB, przywracanie ustawień fabrycznych
Przypisanie Smartphona	>	Parowanie smartfona i tabletu za pośrednictwem aplikacji MyNice World
Menu Wydarzeń	>	Przeglądanie historii zdarzeń



Scenariusze

Tworzenie i edycja scenariuszy czasowych lub kombinacji działań.

Tworzenie scenariuszy i działań czasowych

1. Dodaj scenariusz

2. Nazwa scenariusza: nazwa scenariusza pojawia się w wyświetlaczu.

Wybierz ★, aby umożliwić sterowanie bezpośrednie przy użyciu ekranu dotykowego lub aplikacji.

3. Regulacja czasowa: wybierz dni tygodnia, w których ma być aktywowane polecenie i ustawić czas jego aktywacji.

4. Dodaj urządzenia: wybierz urządzenia i polecenie.

5. Opóźnienie: istnieje możliwość aktywacji urządzeń w określonej sekwencji czasowej.

Na przykład:

Brama główna Działanie Zamknij Opóźnienie 0

MyNice Działanie Włączenie Zewnętrzne Opóźnienie 10 s

Zaprogramowany w ten sposób scenariusz wyśle polecenie zamknięcia bramy głównej, a po 10 sekundach polecenie aktywacji systemu alarmowego w obszarze zewnętrznym.

Tworzenie scenariuszy, połączeń z automatyką

1. Dodaj scenariusz

2. Nazwa scenariusza: nazwa scenariusza pojawia się w wyświetlaczu.

Wybierz ★, aby umożliwić sterowanie bezpośrednie przy użyciu ekranu dotykowego lub aplikacji.

3. Włącz, jeśli: wybierz rodzaj zdarzenia, które spowoduje aktywację polecenia.

4. Dodaj urządzenia: wybierz urządzenia i polecenie.

5. Opóźnienie: istnieje możliwość aktywacji urządzeń w określonej sekwencji czasowej.

Na przykład:

Brama główna Działanie Zamknij Opóźnienie 0

MyNice Działanie Włączenie Zewnętrzne Opóźnienie 10 s

Zaprogramowany w ten sposób scenariusz wyśle polecenie zamknięcia bramy głównej, a po 10 sekundach polecenie włączenia systemu alarmowego w obszarze zewnętrznym.

Parowanie smartfonu

Przed wykonaniem czynności, upewnić się, że użytkownik został upoważniony w sekcji

Sterowanie użytkownikami



**ZAŁĄCZENIE STEROWANIA
BEZPOŚREDNIEGO PRZEZ APP** ✓

Pobrać na smartfon aplikację MyNice World,

- jeśli centrala jest przyłączona w trybie Klient, upewnić się, że smartfon jest połączony z siecią Wi-Fi lub ma aktywowany inny sposób wymiany danych.
- jeśli centrala jest przyłączona w trybie Access Point, należy podłączyć smartfon do sieci Wi-Fi centrali.

Przejsć do menu



Spis Ustawienia



Przypisanie Smartphona

Uruchomić aplikację MyNice World i przystąpić do konfiguracji (New configuration)

Wypełnić pola kopiując adres IP centrali i numer seryjny.

Wprowadzić nazwę użytkownika, dokładnie tak, jak zapisano ją w centrali, oraz kod PIN, nacisnąć Start na centrali i OK na smartfonie. Poczekać na zakończenie procedury parowania, o czym powiadamia sygnał dźwiękowy. Prawidłowo przeprowadzone parowanie jest potwierdzone wyświetleniem nazwy użytkownika, który zażądał uwierzytelnienia.

MyNice World App

Dzięki MyNice World możesz zarządzać instalacją alarmową oraz systemami automatyki Nice w swoim domu: bramami, drzwiami garażowymi, roletami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zasłonami, instalacjami oświetleniowymi, nawadnianiem i innymi odbiornikami elektrycznymi.



> MyNice World App



Deklaracja zgodności UE


NICE S.p.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego

- MNCUT
- MNCUTC
- MNCUC

jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.niceforyou.com/en/support>



Nice S.p.A.

Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com



NiceLoveEarth

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved.

www.niceforyou.com